

**SULIT**



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI  
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

**JABATAN KEJURUTERAAN AWAM**

**PENILAIAN ALTERNATIF**

**SESI DISEMBER 2020**

**DCB30082 : ELECTRICAL MACHINES & TELECOMMUNICATION  
SYSTEM**

---

**NAMA PENYELARAS KURSUS : JAMILAH BINTI HJ ABBAS**

**KAEDAH PENILAIAN : PEPERIKSAAN ONLINE**

**JENIS PENILAIAN : SOALAN ESEI BERSTRUKTUR  
(2 SOALAN)**

**TARIKH PENILAIAN : 7 JULAI 2021**

**TEMPOH PENILAIAN : (1 JAM)**

---

**LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)**

**PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA, PENULISAN, DATA  
ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT ADALAH SALAH SATU  
PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA PELAJAR DIBUKTIKAN  
MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN BAGI KURSUS BERKENaan AKAN  
DIMANSUHKAN DAN DIBERI GRED F DENGAN NILAI MATA 0.**

**(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6, JUN 2019,  
KLAUSA 17.3)**

**INSTRUCTION:**

This section consists of **TWO (2)** essay structured questions. Answer **ALL** question.

**ARAHAN :**

*Bahagian ini mengandungi **DUA (2)** soalan eseai berstruktur. Jawab **SEMUA** soalan.*

**QUESTION 1****SOALAN 1**CLO1  
C3

- a) Explain **THREE (3)** differences in constructions between slip ring induction motor and a squirrel cage induction motor

*Terangkan **TIGA (3)** perbezaan dalam binaan antara motor induksi jenis gelinciran pemutar dengan motor induksi sangkar tupai*

[12 marks]

[12 markah]

CLO2  
C3

- b) A 4 poles induction motor is running by 50 Hz supply and supplies the emf in the rotor at 2.5 Hz frequency. Calculate the slip and speed of the motor [13 marks]

*Motor induksi 4 kutub berpusing frekuensi 50Hz dan membekalkan daya gerak elektrik di rotor pada frekuensi 2.5hz. Kirakan slip dan kelajuan motor.*

[13 markah]

**QUESTION 2****SOALAN 2**CLO1  
C3

- a) Hassan has built a bungalow. Choose the electricity tariff rate imposed on the building. [5 marks]

*Hassan telah membina sebuah banglo. Pilih kadar tarif elektrik yang dikenakan terhadap bangunan tersebut. [5 markah]*

CLO2  
C3

- b) A shunt motor that runs at 500 rpm takes 60A at 230V. The armature and shunt field resistances are  $0.2 \Omega$  and  $60 \Omega$  respectively. Iron and frictional losses amount to 2100W . Calculate:

*Sebuah motor medan pirau bergerak pada 500 psm mengambil bekalan arus 60A pada 230V. Sekiranya rintangan angker  $0.2 \Omega$  dan medan pirau adalah  $60 \Omega$ . Kehilangan besi dan geseran ialah 2100W. Kirakan :*

- i. Armature torque [12 marks]  
*Kilas angker* [12 markah]
- ii. Total copper losses [4 marks]  
*Jumlah kehilangan kuprum* [4 markah]
- iii. Efficiency [ 4 marks]  
*Kecekapan* [4 markah]

**SOALAN TAMAT**

## FORMULA

DC generator

$$E_g = \frac{\phi Z N}{60} \times \frac{P}{A}$$

$$\eta = \frac{VI_L}{VI_L + losses} \times 100\%$$

Shunt wound generator

$$I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}}$$

$$I_a = I_L + I_{sh}$$

$$V_T = E_g - I_a R_a$$

$$P_a = E_g I_a$$

$$P_L = VI_L$$

$$P_c = I_a^2 R_a + V.Ish$$

Series wound generator

$$I_a = I_L = I_{se} = I$$

$$V_T = E_g - I(R_a + R_{se})$$

Short shunt compound generator

$$I_{se} = I_L$$

$$I_a = I_L + I_{sh}$$

$$I_{sh} = \frac{V + I_{se} R_{se}}{R_{sh}}$$

$$V_T = E_g - I_{se} R_{se} - I_a R_a$$

Long shunt compound generator

$$I_{se} = I_a = I_L + I_{sh}$$

$$I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}}$$

$$V_T = E_g - I_a (R_a + R_{se})$$

Losses

$$P_c = I_a^2 R_a + V.Ish \text{ (shunt)}$$

$$P_c = I_a^2 R_a + I_{se}^2 R_{se} + V.Ish \text{ (compound)}$$

$$Total losses = P_{in} - P_{out}$$

DC motor

$$E_b = \frac{P\phi NZ}{60A}$$

$$T_a = 0.159\phi ZP \times \frac{I_a}{A}$$

$$T_a = 9.55 \times \frac{E_b I_a}{N}$$

$$F = BLI$$

$$\eta = \frac{VI_L - losses}{VI_L} \times 100\%$$

Shunt wound motor

$$E_b = V - I_a R_a$$

$$I_L = I_a + I_{sh}$$

$$I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}}$$

$$N1/N2 = E_b 1/E_b 2$$

Series wound motor

$$I_a = I_L = I_{se} = I$$

$$E_b = V - I(R_a + R_{se})$$

$$N1/N2 = E_b 1/E_b 2 (\phi_1/\phi_2)$$

Short shunt compound motor

$$I_{se} = I_L$$

$$I_L = I_a + I_{sh}$$

$$I_{sh} = \frac{E_b}{R_{sh}}$$

$$E_b = V - I_{se} R_{se} - I_a R_a$$

Long shunt compound motor

$$I_{se} = I_a$$

$$I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}}$$

$$I_L = I_a + I_{sh}$$

$$E_b = V - I_a (R_a + R_{se})$$

AC generator

$$f = \frac{NP}{120}$$

$$K_d = \frac{\sin\left(\frac{m\beta}{2}\right)}{m \sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}$$

$$K_p = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

$$E_{ph} = 2.22 K_p K_d Z f \phi$$

$$E_{line} = \sqrt{3} E_{ph}$$

$$E_{line} = E_{ph}$$

AC motor

$$N_s = \frac{120f}{P}$$

$$s = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100\%$$

$$N_r = N_s (1 - s)$$

$$f_r = sf$$

Transformer

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$E = 4.44 f N \phi_m$$

$$\eta_{FL} = \frac{(VA \times p.f)}{(VA \times p.f) + IL + CL} \times 100\%$$

$$\eta_{Y2FL} = \frac{\left(\frac{1}{2} VA \times p.f\right)}{\left(\frac{1}{2} VA \times p.f\right) + IL + \left(\frac{1}{2}\right)^2 CL} \times 100\%$$