

SULIT



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

**PENILAIAN ALTERNATIF BERIKUTAN
PELAKSANAAN PERINTAH KAWALAN BERSYARAT**

SESI JUN 2020

DEJ 40043 : CONTROL SYSTEM

NAMA PENYELARAS KURSUS : MASLIZAH BINTI MUNAHDAR

KAEDAH PENILAIAN : PEPERIKSAAN ONLINE

JENIS PENILAIAN : ESEI (2 SOALAN)

TARIKH PENILAIAN : 4 FEBRUARY 2021

TEMPOH PENILAIAN : 1 JAM

**LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)
PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA, PENULISAN, DATA
ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT ADALAH SALAH SATU
PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA PELAJAR DIBUKTIKAN
MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN BAGI KURSUS BERKENAAN AKAN
DIMANSUHKAN DAN DIBERI GRED F DENGAN NILAI MATA 0.**

**(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6, JUN 2019,
KLAUSA 17.3)**

SECTION A : 50 MARKS
BAHAGIAN A : 50 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **TWO (2)** essay questions. Answer **ALL** questions..

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan esei. Jawab SEMUA soalan.

CLO1
C3

QUESTION 1

Calculate gain margin, phase margin and draw the polar plot for an open loop system which has a transfer function of

$$G(s) = \frac{1}{s(1 + 0.2s)(1 + 0.5s)}$$

(Frequency ω (rads⁻¹): 0.6, 0.8, 0.9)

Kirakan jidar gandaan, jidar fasa dan lukiskan plot polar bagi sistem gelung terbuka yang mempunyai rangkap pindah berikut

$$G(s) = \frac{1}{s(1 + 0.2s)(1 + 0.5s)}$$

(Frekuensi ω (rads⁻¹): 0.6, 0.8, 0.9)

[25 marks]
[25 markah]

QUESTION 2CLO1
C3

Sketch the root locus for the transfer function of a control system given below:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

(Scale x axis and y axis = 1cm : 1 unit)

Lakarkan londar punca untuk rangkap pindah bagi sistem kawalan yang ditunjukkan seperti di bawah.

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

(Skala paksi x dan paksi y = 1cm : 1 unit)

[25 marks]

[25 markah]

SOALAN TAMAT